

## 1. Naam van het product

NENKO digitale LED-timer

## 2. Product code

42984111

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld



## 4. Beschrijving

De Time Timer in een nieuw jasje, deze speciaal ontwikkelde digitale LED Timer bestaat uit een 180 cm lange digitale LED-strip welke bijvoorbeeld in een aluminium LED-profiel kan worden aangebracht of in een koof.

Installeer de LED-strip en sluit hem aan op de meegeleverde controller. Stel de timer in op een gewenste tijdsduur van 0 seconden tot 30 minuten, kies een favoriete of geschikte kleur en stel eventueel een pauzeduur (Delay) in en zie de LED's 1-voor-1 uitgaan om zo gebruiker eenvoudig een 'beeld' te geven van resterende tijd.

Erg geschikt in ruimtes waar een mobiele Time Timer of dergelijk product niet geschikt is zoals bijvoorbeeld Time Out ruimtes. Product wordt geleverd exclusief afgebeeld LED-profiel.

## 5. In gebruik nemen



1. De linker timerknop stelt de afteltijd in. Als de timerknop is ingesteld op 0s, wordt de digitale timer uitgeschakeld. Status-LED is ingesteld op ROOD.
2. Rechter "Delay" stelt de vertragingstijd in. Als de vertragingknop is ingesteld op 0s, telt de digitale timer één keer af en schakelt dan uit. Status-LED is GROEN (tijdens aftellen) en wordt vervolgens ROOD (stand-by) zodra het aftellen is voltooid.
3. "Colour scheme" knop verandert het kleurenschema. Kleurenschema LED brandt in de geselecteerde timerkleur. Vertragingkleur wordt niet weergegeven, maar zal verschillen van de timerkleur. De geselecteerde kleur wordt in het geheugen opgeslagen.



4. Digitale timer werkt in de lus (Timer >>> Timervertraging...), tenzij timer of vertragingknop is ingesteld op 0s.
5. Aan het begin van de timer countdown routine is de led strip volledig verlicht en de leds gaan één voor één uit tijdens het aftellen. Nadat het aftellen is voltooid, brandt de led strip volledig in de kleur gedurende de geselecteerde vertragingstijd.
  1. Aan/ uit-schakelaar (AAN/ UIT)
  2. Status-LED: AAN - groen, STANDBY - ROOD
  3. Timer-tijden: 0s (STANDBY), 5min, 10min, 20min en 30min
  4. Vertragingstijden: 0s (EEN CYCLUS zonder vertraging), 1 minuut, 3 minuten, 5 minuten en 10 minuten

## 6. Technische informatie

Afmeting:	16 x 14 x 8 cm / 180 cm
Spanning naar LED-strip:	5 Volt
Spanning naar het kastje:	Wordt omgezet van 230V naar 12V